



PF-100K PF-240K PF-400K PF-400NW

세계 최초 한글 그래픽 윈도우를 적용한
한국형무전기

Since 1971 - 산업용 무선통신의 선구자

FC CE IP54 MIL-STD 810

주요특징

- 채널이름, 사용자이름을 최대 5자까지 한글로 입력 가능
- Menu방식으로 한 눈에 무전기 동작상태 파악 가능
- 음량개선 및 잡음제거 (Audio processing)
- 발신자 표시기능 (5Tone 호출기능)
- Logo 표시기능

일반특징

- 128채널 16그룹 선택기능
- 채널탐색 및 우선채널 탐색기능
- FCC / CE / IP54 / MIL-STD 810E & F 인증
- 확장된 CTCSS / DCS
- DTMF ID 송출기능
- TOT / BCL / BCLO
- 송신출력 선택기능 (고/저)
- 스켈치 선택기능 (고/저)
- 모니터 기능
- 핸드프리 기능 (VOX) - 외부마이크 장착시
- 편리한 클로닝 기능
- 키잠금 / 비밀번호 설정기능
- PC program을 이용한 손쉬운 튜닝
- 배터리 절약기능 (PSC)

제품외형 및 각 부분 설명



규격

	PF-100K	PF-240K	PF-400K / PF-400NW
주파수범위	A : 136~162MHz B : 146~174MHz	216~223MHz	K : 420~445MHz NW(A) : 400~440MHz NW(B) : 430~470MHz
채널수	128채널 / 16그룹		
공중선 및 임피던스	Helical Antenna 50Ω	Helical Antenna 50Ω (Capless)	Whip Antenna 50Ω
전원전압	7.5V D.C 1700mAh 리튬이온 배터리		
동작온도	-30 ~ +60℃		
크기	111mm(H) x 54mm(W) x 34mm(D)		
무게	290g(배터리 포함)		
송신출력	4.8W / 1W	4W	4.8W / 1W : PF-400K 4W / 1W : PF-400NW
최대음성출력	1.2Watt		

악세서리



리튬이온 듀얼충전기
(CH-200NW)



리튬이온 배터리
(PBP-2170LA)



스피커마이크
(USM-PF001)



스프링튜브이어마이크
(UEM-PF005)



Shoulder belt
(3K-3531)



Hand Strap
(3K-3538)